

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)
ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag;

EIFS 2019:1

Utkom från trycket
den 25 januari 2019

beslutade den 20 december 2018.

Energimarknadsinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av 4 §, 12 § och 29 § 1–2 förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som krävs för att nätmyndigheten ska kunna fatta beslut om nätkoncessionshavares intäktsram enligt 5 kap. 3 § ellagen (1997:857).

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vad en ansökan om omprövning av intäktsramen ska innehålla och om dokumentation av anläggningstillgångar.

2 § Om det finns särskilda skäl kan nätmyndigheten, efter ansökan av nätkoncessionshavaren, besluta om undantag från dessa föreskrifter.

2 kap. Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

1. *Förläggningssmiljö för jordkabel:*

- a. City: ett område som ligger innanför tätortsgränsen på Statistiska centralbyråns tätortskarta och som samtidigt i Lantmäteriets terrängkarta kategoriseras som sluten eller hög bebyggelse.
- b. Tätort: ett område som är innanför tätortsgränsen på Statistiska centralbyråns tätortskarta och som inte kategoriseras som city enligt ovan.
- c. Landsbygd normal: all mark utanför tätortsgränserna på Statistiska centralbyråns tätortskarta förutom mark som antingen klassas i Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta som berg i dagen, tunt jordtäckte på berg, riklig eller måttlig till riklig förekomst av block, måttlig till riklig förekomst av stora block, riklig förekomst av block eller mark med motsvarande förhållanden.
- d. Landsbygd svår (omfattar endast jordkabel upp till och med 24 kV): all mark utanför tätortsgränserna på Statistiska centralbyråns tätortskarta

¹ Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

som samtidigt antingen klassas i Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta som berg i dagen, tunt jordtäckte på berg, riklig eller måttlig till riklig förekomst av block, måttlig till riklig förekomst av stora block, riklig förekomst av block eller mark med motsvarande förhållanden.

2. *Förläggningssmiljö för luftledning över 24 kV:*
 - a. Tätort/city: ett område som ligger inom Statistiska centralbyråns tätortsgränser.
 - b. Övrigt: ett område som inte kategoriseras som tätort/city.
3. *Nuanskaffningsvärde:* det värde som en anläggningstillgång åsätts vid värderingstidpunkten enligt någon av de metoder som anges i 7–9 §§ förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet.
4. *Redovisningsenhet:* den eller de nätkoncessioner som redovisningen avser.
5. *Reservmaterial:* anläggningar som inte är installerade i nätverksamheten men som ska kunna tas i bruk på kort tid vid behov.
6. *Redovisningsidentitet:* den beteckning redovisningsenheten fått från nätmyndigheten.
7. *Rådighet:* den förfoganderätt med vilken en tillgång innehas.
8. *Spänning (kV):* konstruktionsspänning.
9. *Station:* anläggning med elektrisk utrustning för att transformera eller fördela elektrisk energi, med en eller flera transformatorer.
10. *Nätkapacitetsreserv:* inköpta kapacitetstjänster från elproducenter eller förbrukare som är nödvändiga för driften av nätet och som inte kan tillhandahållas genom ökat abonnemang från överliggande nät.

Termer och uttryck som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i ellagen (1997:857) och förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet.

3 kap. Uppgifter som ligger till grund för att bestämma intäktsramen

1 § De uppgifter som lämnas enligt dessa föreskrifter ska avse varje nätkoncessionsområde för sig.

Om flera nätkoncessioner redovisas samlat enligt 3 kap. 3 § ellagen (1997:857) ska dessa anses utgöra ett område. En nätkoncession för område innefattar även sådan nätkoncession för linje som avses i 3 kap. 3 a § andra stycket ellagen.

För innehavare av nätkoncession för linje, vars ledningar inte redovisas tillsammans enligt första stycket, ska uppgifterna avse nätkoncessionshavarens samtliga sådana ledningar i Sverige.

2 § Uppgifter för prövning av intäktsramen ska ha kommit in till nätmyndigheten senast nio månader innan en ny tillsynsperiod börjar.

En nätkoncessionshavare som påbörjar en ny verksamhet ska lämna uppgifter för prövning av intäktsramen senast nio månader innan verksamheten påbörjas.

3 § En nätkoncessionshavare som anser att det föreligger särskilda skäl att tillämpa en annan tillsynsperiod än fyra år ska senast vid den tidpunkt som framgår av 2 § lämna ett motiverat förslag till nätmyndigheten om vilken annan tidsperiod de istället anser ska tillämpas.

4 § Uppgifter för prövning av intäktsramen ska innehålla följande grunduppgifter om nätkoncessionshavaren

1. företagsnamn,
2. organisationsnummer och
3. redovisningsidentitet.

5 § Utöver de uppgifter som framgår av 4 § ska nätkoncessionshavaren även lämna de uppgifter som följer av fjärde kapitlet och de övriga uppgifter som nätkoncessionshavaren bedömer krävs för att nätmyndigheten ska kunna fastställa en intäktsram.

6 § Elektronisk rapportering av uppgifter som krävs för att fastställa en intäktsram ska lämnas genom det IT-system som nätmyndigheten tillhandahåller och på det sätt som myndigheten anvisar.

4 kap. Uppgifter för beräkning av intäktsram

Anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen

1 § Vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen följer av 5 kap. 7 § ellagen (1997:857) och 6 § förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätverksamhet.

De anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen och som är i bruk den 31 december två kalenderår före tillsynsperiodens början ska redovisas enligt 4–8 §§. Sådana anläggningstillgångar som nätkoncessionshavaren avser börja använda kalenderåret före tillsynsperioden eller under tillsynsperioden ska redovisas enligt 9 § och sådana anläggningstillgångar som nätkoncessionshavaren avser sluta använda kalenderåret innan tillsynsperioden eller under tillsynsperioden ska redovisas enligt 10 §.

2 § En nätkoncessionshavare som redovisar en sådan tillgång i kapitalbasen som anges i 5 kap. 7 § andra stycket ellagen (1997:857) ska särskilt beskriva varför tillgången inte behövs och vilka ekonomiska konsekvenser det innebär för nätkoncessionshavaren om tillgången inte skulle ingå i kapitalbasen.

Redovisning av anläggningsskategorier

3 § De anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen ska redovisas fördelat på anläggningsskategorierna

Tillgångar i en nätverksamhet som bedrivs med stöd av nätkoncession för område

Luftledning
Annan ledning
Markarbeten och byggnader

Tillgångar i en nätverksamhet som bedrivs med stöd av nätkoncession för linje

Luftledning med en spänning om 220 kilovolt eller mer
Annan luftledning
Ledning med en spänning om 220 kilovolt eller mer, med undantag för luftledning
Annan ledning
Shuntreaktor
Markarbeten och byggnader med anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kilovolt eller mer
Andra markarbeten och byggnader

Andra tillgångar oavsett koncessionsform

Transformator
Ställverk utan sekundärapparater
Nätstation
Kabelskåp
Styr- och kontrollutrustning
Mätare
IT-system

Redovisning av anläggningstillgångar

4 § En nätkoncessionshavare ska för varje anläggningstillgång redovisa ett nuanskaffningsvärde enligt de metoder som framgår av 7–9 §§ förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet och redovisa värdet till nätmyndigheten.

Nätkoncessionshavaren ska också, oavsett nuanskaffningsvärderingsmetod, redovisa tillgången med angivande av

1. anläggningskategori enligt 3 §,
2. typ av anläggning,
3. teknisk specifikation,
4. spänning (kV),
5. värderingsmetod,
6. om tillgången är reservmaterial
7. rådighet och
8. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningstillgångar i antal.

För luftledning med en spänning över 24 kV och för jordkabel får också anläggningstillgångens förläggningssmiljö anges. Om anläggningstillgångens förläggningssmiljö inte anges antas anläggningstillgången vara förlagd i förläggningssmiljö landsbygd normal.

5 § Nätkoncessionshavaren ska ange det årtal som en anläggningstillgång ursprungligen börjat användas om detta skett före den 1 januari 2011. För en

anläggningstillgång som ursprungligen började användas från och med den 1 januari 2011 ska det anges vilket halvår som anläggningen börjat användas. Om åldern ska bestämmas i enlighet med bestämmelsen i 6 § Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:2) om beräkning av intäktsram för elnätsföretag (beräkningsföreskriften) ska den tidsperioden anges. Om åldersuppgifter saknas ska även detta anges.

Vid redovisning av ålder för en anläggning där investering i befintlig anläggning har beaktats ska anläggningens ålder i enlighet med första stycket redovisas uppdelad, i enlighet med vad som följer av 7 § beräkningsföreskriften, efter när de olika delarna har börjat användas.

6 § Om en anläggningstillgångs nuanskaffningsvärde beräknas enligt 8 § förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet, med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka tillgången när den ursprungligen började användas, i stället för med normvärde enligt 7 § i samma förordning, ska nätkoncessionshavaren redovisa anskaffningstidpunkten och anskaffningsvärdet.

I de fall anskaffningsvärdet för en tillgång också skulle innefatta andra tillgångar får anskaffningsvärdet fördelas mellan tillgångarna utifrån vad som är skäligt i det enskilda fallet. En sådan fördelning ska dokumenteras.

Nätkoncessionshavaren ska ange varför det finns särskilda skäl att beräkna en anläggningstillgångs nuanskaffningsvärde enligt 8 § förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet.

7 § Om en anläggningstillgångs nuanskaffningsvärde beräknas enligt 9 § första meningen förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet, ska nätkoncessionshavaren redovisa anläggningens bokförda värde. Det bokförda värdet ska avse den 31 december det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar.

I de fall det bokförda värdet för tillgången också skulle innefatta andra tillgångar får det bokförda värdet fördelas mellan dessa tillgångar utifrån vad som är skäligt i det enskilda fallet.

Nätkoncessionshavaren ska ange varför det saknas förutsättningar att beräkna nuanskaffningsvärdet för anläggningstillgången enligt 7–8 §§ intäktsramsförordningen.

8 § Om en anläggningstillgång värderas till vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet i enlighet med bestämmelsen i 9 § andra meningen förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet, ska nätkoncessionshavaren vid redovisning av nuanskaffningsvärdet enligt 4 § första stycket redovisa

1. det värde som tillgången har per den 31 december det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar,
2. hur nuanskaffningsvärdet för denna tidpunkt har beräknats och
3. varför det saknas bokfört värde eller, om sådant finns, vilka synnerliga skäl som åberopas.

Redovisning av investeringar

9 § Om nätkoncessionshavaren avser att börja använda en anläggningstillgång året före tillsynsperioden eller under tillsynsperioden ska nätkoncessionshavaren redovisa tillgången i sin kapitalbas med angivande av

1. anläggningskategori enligt 3 §,
2. typ av anläggning,
3. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningar i antal,
4. vilket halvår tillgången avses att börja användas,
5. beräknat nuanskaffningsvärde och
6. när anläggningen ursprungligen börjat användas såsom framgår av 5 §.

Redovisning av utrangeringar

10 § Om nätkoncessionshavaren avser att sluta använda en anläggningstillgång som redovisats enligt 4–8 §§ ska nätkoncessionshavaren också redovisa under vilket halvår i tillsynsperioden som tillgången avses sluta användas. Nätkoncessionshavare ska även lämna uppgifter om när anläggningen ursprungligen börjat användas enligt vad som framgår av 5 §.

Redovisning av anläggningar som finansierats genom statligt stöd

11 § Om nätkoncessionshavaren under tillsynsperioden kommer ha anläggningar i drift som finansierats genom statligt stöd i enlighet med 4 kap. 9 b § ellagen (1997:857) ska detta anges.

Redovisning av uppgifter för beräkning av kostnader för en ändamålsenlig och effektiv drift i nätverksamhet

12 § Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om kostnaderna i nätverksamheten enligt följande kostnadsslagsindelning

1. totala kostnader för transitering och inköp av kraft,
2. råvaror och förnödenheter,
3. övriga externa kostnader,
4. personalkostnader och
5. övriga rörelsekostnader.

Uppgifterna ska redovisas per kalenderår och avse den period om fyra kalenderår som slutar två år innan tillsynsperioden börjar.

Om uppgifterna redan har lämnats enligt förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av denna, behöver uppgifterna inte lämnas på nytt.

13 § Nätkoncessionshavaren ska ange följande kostnader per kalenderår och avseende den period om fyra kalenderår som slutar två år innan tillsynsperioden börjar

1. förändring av varulager,
2. aktiverat arbete för egen räkning,
3. kostnader för att täcka nätförluster fördelat på inköp och egen produktion,
4. kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät och

5. kostnader för ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857).

Om uppgifterna redan har lämnats enligt förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av denna, behöver uppgifterna inte lämnas på nytt.

14 § Ett transmissionsnätsföretag ska utöver vad som anges i 13 § även ange följande kostnader per kalenderår som avser den period om fyra kalenderår som slutar två år innan tillsynsperioden börjar

1. kostnader för energiersättning för minskade nätförluster,
2. kostnader för motköp,
3. kostnader för transitering av el genom tredje land,
4. kostnader för systemdrift, primärreglering och störningsreserven,
5. kostnader för anläggningsavgifter,
6. kostnader uppkomna på grund av internationella regelverk och
7. kostnader som uppstått med anledning av avtal som avses i 4 kap. 9 b § ellagen (1997:857).

15 § Nätkoncessionshavaren ska ange följande kostnader per kalenderår som avser den period om fyra kalenderår som slutar två år innan tillsynsperioden börjar i de fall de har redovisats enligt 12 §.

1. kostnader för myndighetsavgifter enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift,
2. avbrottsersättning till kund avseende avbrott om högst 24 timmar,
3. avbrottsersättning till kund avseende avbrott över 24 timmar,
4. avbrottsersättning från överliggande nät,
5. kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät,
6. kostnader för nätkapacitetsreserv,
7. leasingkostnader för anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen exklusive kostnader för drift och underhåll och
8. kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 12 § men som beaktats vid åldersbestämningen av investeringar i befintliga anläggningar.

16 § Tillgångar i nätverksamheten som är anläggningstillgångar enligt årsredovisningslagen (1995:1554) men inte anläggningstillgångar enligt 2 § förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet ska inte redovisas i kapitalbasen enligt 4–9 §§. Nätkoncessionshavaren får i stället redovisa dessa tillgångars samlade avskrivningar för vart och ett av de fyra kalenderår som infaller två år innan tillsynsperiodens början och samlade utgående bokförda värde för vart och ett av de fyra kalenderår som infaller tre år innan tillsynsperiodens början.

17 § Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om prognostiserade kostnader i nätverksamheten under tillsynsperioden redovisat per kalenderår och i prisnivån för det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar för

1. kostnader för nätförluster, fördelat på inköp och egen produktion,
2. kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät,
3. kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät,

4. kostnader för ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857),

5. kostnader för myndighetsavgifter enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift och

6. kostnader för nätkapacitetsreserv samt en redogörelse varför kostnaderna för nätkapacitetsreserv uppkommit.

18 § Ett transmissionsnätsföretag ska utöver vad som anges i 17 § även lämna uppgift om prognostiserade kostnader i nätverksamheten under tillsynsperioden redovisat per kalenderår och i prisnivån för det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar för

1. kostnader för energiersättning för minskade nätförluster,

2. kostnader för motköp,

3. kostnader för transitering av el genom tredje land,

4. kostnader för systemdrift, primärreglering och störningsreserven,

5. kostnader för anläggningsavgifter,

6. kostnader uppkomna på grund av internationella regelverk och

7. kostnader som uppstått med anledning av avtal som avses i 4 kap. 9 b § ellagen (1997:857).

5 kap. Omprövning av intäktsram

1 § En ansökan om omprövning av intäktsramen enligt 5 kap. 20 och 25 §§ ellagen (1997:857) ska innehålla nätkoncessionshavarens förslag till ändring av intäktsramen samt de skäl och uppgifter som åberopas till stöd för ändringen.

6 kap. Uppgifter som ska lämnas efter tillsynsperioden

1 § Nätkoncessionshavaren ska senast tre månader efter tillsynsperiodens slut redovisa det faktiska utfallet per kalenderår under tillsynsperioden avseende de uppgifter som redovisats enligt fjärde kapitlet och de samlade intäkterna i nätverksamheten.

Redovisning av tillgångar i kapitalbasen

2 § Nätkoncessionshavaren ska redovisa en anläggningstillgång som började användas i nätverksamheten kalenderåret innan tillsynsperioden eller under tillsynsperioden. De uppgifter som ska lämnas om anläggningstillgången framgår av 4 kap. 4–8 §§ och 9 § 4.

3 § Nätkoncessionshavaren ska redovisa en anläggningstillgång som har slutat användas i nätverksamheten kalenderåret innan tillsynsperioden eller under tillsynsperioden. De uppgifter som ska lämnas om anläggningstillgången framgår av 4 kap. 4–8 §§ och 10 §.

Redovisning av kostnader i nätverksamheten

4 § Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om nätverksamhetens kostnader under tillsynsperioden redovisat per kalenderår för

1. kostnader för nätförluster, fördelat på inköp och egen produktion,
2. kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät,
3. kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät samt en redogörelse för hur kostnaderna har beräknats,
4. kostnader för ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857),
5. kostnader för myndighetsavgifter enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift och
6. kostnader för nätkapacitetsreserv samt en redogörelse av vilka kostnader för nätkapacitetsreserv som uppkommit och en redogörelse av hur kostnaderna har beräknats.

5 § Ett transmissionsnätstföretag ska utöver vad som anges i 4 § även lämna uppgift om nätverksamhetens kostnader under tillsynsperioden redovisat per kalenderår för

1. kostnader för energiersättning för minskade nätförluster,
2. kostnader för motköp,
3. kostnader för transitering av el genom tredje land,
4. kostnader för systemdrift, primärreglering och störningsreserven,
5. kostnader för anläggningsavgifter,
6. kostnader uppkomna på grund av internationella regelverk och
7. kostnader som uppstått med anledning av avtal som avses i 4 kap. 9 b § ellagen (1997:857).

Redovisning av intäkter i nätverksamheten

6 § Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om intäkterna i nätverksamheten under tillsynsperioden redovisat per kalenderår för

1. transiteringsintäkter,
 2. anslutningsintäkter,
 3. engångsintäkter,
 4. återbetalningar till kund av tidigare års nätavgifter,
 5. ersättning till kund för leveransavbrott avseende avbrott om högst 24 timmar,
 6. ersättning till kund för leveransavbrott avseende avbrott över 24 timmar,
 7. myndighetsavgifter enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift,
 8. övriga rörelseintäkter och
 9. tidigare förutbetalda intäkter som ska hänföras till tillsynsperioden.
- Summan av de intäkter som ska hänföras till nästkommande tillsynsperiod, ska särskilt anges.

7 § Ett transmissionsnätstföretag ska utöver vad som anges i 6 § även lämna uppgift om intäkter som uppstått med anledning av avtal som avses i 4 kap. 9 b § ellagen (1997:857) under tillsynsperioden redovisat per kalenderår.

Summan av de intäkter som ska hänföras till nästkommande tillsynsperiod, ska särskilt anges.

7 kap. Dokumentation av anläggningstillgångar

1 § Förutom vad som följer av 11 § förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet ska uppgifter om anläggningstillgångarna också dokumenteras enligt 2–4 §§.

2 § Nätkoncessionshavaren ska dokumentera de tillgångar som ingår i kapitalbasen med angivande av

1. typ av anläggning,
2. teknisk specifikation,
3. spänning (kV),
4. värderingsmetod,
5. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningstillgångar i antal,
6. nuanskningsvärde och
7. uppgifter i enlighet med 4 kap. 5 § i denna föreskrift om när tillgången ursprungligen började användas.

För luftledning med en spänning över 24 kV och för jordkabel får också anläggningstillgångens förläggingsmiljö anges.

3 § Nätkoncessionshavaren ska dokumentera en tillgång som ingår i kapitalbasen med värderingsmetod, enligt 6–8 §§ förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet samt skälen till att denna metod använts och de värderingsunderlag, intyg eller motsvarande som styrker nätkoncessionshavarens val av metod och beräkningen av värdet.

4 § Nätkoncessionshavaren ska dokumentera uppgifter och underlag som legat till grund för bedömningen av när en anläggning börjat användas.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2019 då Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:1) om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek upphör att gälla.

2. För uppgifter som ska lämnas angående en intäktsram som har fastställts före ikraftträdandet gäller fortfarande den upphävda föreskriften.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

ANNE VADASZ NILSSON

Johan Carlsson

