

Fastställande av intäktsram enligt 5 kap. ellagen (1997:857)

Beslut

1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för den elektriska anläggningen som används med stöd av Konkursboet Ekfors Kraft AB:s nätkoncession för område med anläggningsnummer 1892Io avseende redovisningsenheten REL00029 till högst 85 000 tkr i 2010 års prisnivå. Tillsynsperioden omfattar åren 2013-2015.

Intäktsramen kommer efter tillsynsperioden att justeras för åren 2013-2015 med följande faktorprisindex genom att

- a. kapitalbasens nuanskaffningsvärde räknas om med faktorprisindex (FPI) för byggnader¹,
- b. den löpande påverkbara kostnaden räknas om med faktorprisindex (FPI) för elnätsföretag – lokalnät avseende löpande påverkbara kostnader² och
- c. den nuvarande intäkten räknas om med faktorprisindex (FPI) för elnätsföretag.

Efter tillsynsperioden ska det faktiska utfallet avseende investeringar och utrangeringar jämföras med prognosen för investeringar och utrangeringar i kapitalbasen. Vidare ska den löpande opåverkbara kostnaden jämföras med det faktiska utfallet. Om det faktiska utfallet i dessa delar avviker från prognoserna kan intäktsramen komma att omprövas.

2. Ei fastställer normnivån på kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden till följande nivåer.

- a) Kvalitetsindikator: Aviserade avbrott (SAIDI) 0 min
- b) Kvalitetsindikator: Oaviserade avbrott (SAIDI) 0 min
- c) Kvalitetsindikator: Aviserade avbrott (SAIFI) 0 st
- d) Kvalitetsindikator: Oaviserade avbrott (SAIFI) 0 st

Efter tillsynsperiodens slut ska den faktiska kvaliteten i nätverksamheten jämföras med normnivån. Om den faktiska kvaliteten avviker från normnivån ska intäktsramen

¹ Framtaget av SCB, se bilaga 5.

² Framtaget av SCB, se bilaga 6.



justeras i enlighet med vad som framgår av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:1) om vad som avses med kvaliteteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet vid fastställande av en intäktsram. Därvid kan intäktsramen komma att omprövas.

3. Beslutet gäller omedelbart.

Redogörelse för ärendet

Nätverksamheten bedrivs i kommunerna Övertorneå och Haparanda och antalet uttagspunkter är cirka 3 452 (år 2011). Ledningsnätet uppgår till cirka 143 meter ledning/uttagspunkt.

Den 28 oktober 2011 beslutade Ei om en intäktsram avseende år 2012 för det aktuella nätet. Av beslutet framgår att det då förelåg särskilda skäl att frångå huvudregeln om en fyraårig tillsynsperiod, se bilaga 7.

Ekfors Kraft AB försattes den 27 juni 2011 i konkurs. Advokaten Hans Andersson är utsedd till konkursförvaltare för Konkursboet Ekfors Kraft AB (i det följande konkursboet). Konkursen har vunnit laga kraft och konkursboet är numera innehavare av nätkoncessionen.

Konkursboet har inkommit med ett förslag till intäktsram till Ei daterat den 17 september 2012. Konkursboet begär att intäktsramen ska avse en tillsynsperiod om tre år dvs. åren 2013-2015. Vidare uppges att det finns särskilda skäl enligt 1 kap. 3 § Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2010:6) om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek att inte redovisa samtliga uppgifter med anledning av att det saknas uppgifter om nätverksamheten på sätt som närmare framgår av ingiven ansökan.

Aktuella regler

Allmänna bestämmelser

I 1 kap. 4 § ellagen (1997:857) definieras vad som avses med **nätverksamhet**. Med det förstås att ställa elektriska starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Till nätverksamhet hör också projektering, byggande och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorstationer, anslutning av elektriska anläggningar, mätning och beräkning av överförd effekt och energi samt annan verksamhet som behövs för att överföra el på det elektriska nätet.

Med **intäktsram** avses enligt 1 kap. 5 a § ellagen de samlade intäkter som en nätkoncessionshavare högst får uppbära från nätverksamheten under en tillsynsperiod.

5 kap. ellagen innehåller bestämmelser om nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten och om skälighetsbedömningen av dessa intäkter. Av bestämmelserna framgår bl.a. följande.

En intäktsram ska enligt 1 § första stycket fastställas i förväg för varje tillsynsperiod som ska vara fyra kalenderår, om det inte finns särskilda skäl för en annan tidsperiod (4 §).

Vid fastställande av en intäktsram för en nätkoncessionshavares intäkter från ett ledningsnät inom ett område ska intäktsramen fastställas för varje område för sig och vad gäller intäkter från en regionledning, för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar i hela landet (22 och 23 §§). Om nätmyndigheten enligt 3 kap. 3 § ellagen har medgivit att flera nätkoncessionsområden för område får redovisas samlat, ska dock dessa vid fastställandet av intäktsramen anses utgöra ett område (22 § andra stycket).

Av beslutet om fastställande av intäktsram ska det framgå vilka uppgifter och metoder som har använts vid fastställandet av ramen (3 § andra stycket). Ett sådant beslut gäller utan hinder av att det överklagas, d.v.s. det gäller omedelbart (19 §).

Vid beräkningen av intäktsramens storlek är utgångspunkten (6 §), att ramen ska täcka **skäliga kostnader** för att bedriva nätverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig **avkastning** på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas).

När intäktsramen bestäms ska även hänsyn tas till **kvaliteten** i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten (7 §). En sådan bedömning kan medföra en ökning eller minskning av vad som anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen. Vid denna bedömning ska ett avbrott i överföringen av el beaktas i den utsträckning avbrottet inte medför skadeståndsskyldighet för nätkoncessionshavaren eller ger rätt till avbrottsersättning enligt 10 kap. 10 § ellagen.

Det följer av 5 kap. 7 § tredje stycket ellagen jämfört med 15 § förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (kapitalbasförordningen) att Ei har bemyndigats att meddela föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten enligt 5 kap. 7 § ellagen. Sådana föreskrifter har Ei meddelat enligt Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:1) om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 april 2011.

Med **skäliga kostnader** i nätverksamheten avses kostnader för en ändamålsenlig och effektiv drift av en nätverksamhet med likartade objektiva förutsättningar. Kostnad för avbrottsersättning enligt 10 kap. 10 § ellagen ska dock inte anses vara en skälig kostnad (8 §).

Kapitalbasen ska beräknas med utgångspunkt i de tillgångar som nätkoncessionshavaren använder för att bedriva nätverksamheten. Vidare ska hänsyn tas till investeringar och avskrivningar under tillsynsperioden (9 §).

En tillgång som inte behövs för att bedriva verksamheten ska anses ingå i kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot nätkoncessionshavaren att bortse från tillgången.



I **kapitalbasförordningen** finns närmare bestämmelser om vad som avses med anläggningstillgångar (3 §), vilka tillgångar som ingår i kapitalbasen (7 §) och om värdering av anläggningstillgångar (9 – 11 §§) samt om förändring i prisläget (12 §). En anläggningstillgång ska ingå (7 §) i kapitalbasen från det halvårsskifte som följer på den tidpunkt då den börjat användas. Tillgången ska inte ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som infaller närmast efter den tidpunkt då den slutat användas.

Bestämmelser avseende vilka uppgifter som ska redovisas

Ei har enligt 16 § 1 kapitalbasförordningen bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna förslag till intäktsram och att lämna uppgifter enligt 5 kap. 2 § ellagen. Ei har med stöd av detta bemyndigande meddelat föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2010:6) om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek vilka trädde i kraft den 15 oktober 2010. Föreskrifterna innehåller bl.a. bestämmelser om när en intäktsram senast ska lämnas och vilka närmare uppgifter som ska redovisas. Enligt 1 kap. 3 § i föreskrifterna kan undantag från föreskriften medges om det finns särskilda skäl.

Bestämmelser avseende avstämning efter tillsynsperiodens slut

Efter tillsynsperiodens slut ska nätmyndigheten (Ei) göra en avstämning av det faktiska utfallet under perioden. Det följer av 5 kap. 13 § jämfört med 5 kap. 14 § ellagen att Ei i vissa fall ska ompröva intäktsramen och för att kunna göra den bedömningen ska myndigheten kontrollera om de antaganden som legat till grund för fastställelsebeslutet överensstämmer med det faktiska utfallet under perioden.

I 7 kap. 1-5 §§ enligt de ovan nämnda föreskrifterna om redovisning av uppgifter finns närmare bestämmelser om när uppgifterna för avstämning senast ska lämnas (31 mars efter tillsynsperiodens slut) och vilka uppgifter som då ska lämnas till Ei.

Energimarknadsinspektionens bedömning

Allmänt om prövning av intäktsram

Vid bedömningen av en skälig intäktsram har Ei dels att beakta kundernas intresse av låga och stabila tariffer, dels att intäktsramen ska vara tillräcklig för att täcka skäliga kostnader och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Intäktsramen ska även säkerställa att en hög leveranssäkerhet kan hållas och nödvändiga investeringar göras för att bibehålla nätets kapacitet och vid behov bygga ut det befintliga nätet.

Av förarbetena framgår i denna del bl.a. följande. Vid skälighetsbedömningen ska kundernas behov av låga och stabila elnätstariffer beaktas (prop. 2008/09:141 s. 22). Det har inte framkommit skäl att frångå den grundprincip för skälighetsbedömningen som anges i nuvarande 4 kap. 1 § första stycket ellagen. Nättarifferna ska således även i fortsättningen vara utformade så att nätkoncessionshavarens samlade intäkter från nätverksamheten är skäliga i förhållande till dels de objektiva förutsättningarna att

bedriva nätverksamheten, dels nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten (prop. 2008/09:141 s 58). De kostnader som avses är i huvudsak kostnader för kapital samt löpande rörliga och fasta kostnader i nätverksamheten. En förutsättning för att nätverksamheten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt är att nätföretagen har rätt till en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. En rimlig avkastning motsvarar den avkastning som fordras för att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk kunna attrahera kapital för investeringar (a. prop. s. 60 – 61). Såväl den gällande som den föreslagna regleringen syftar till att nätföretagens verksamhet ska bedrivas effektivt till låga kostnader. Regleringen ska syfta till att säkerställa att kunden får betala ett skäligt pris för nättjänsten. Vidare ska regleringen bidra till att ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet och trygga den svenska elförsörjningen. Nätföretagen ska också få stabila och långsiktiga villkor för sin nätverksamhet. Ytterligare ett viktigt mål med regleringen är att den ska understödja utvecklingen av en väl fungerande elmarknad (a. prop. s. 58).

Ei:s metod för att pröva skäligheten i den yrkade intäktsramen

För att pröva intäktsramarna har Ei utarbetat ett flertal kalkylmetoder. Några av dem kallas schablonmetoden i detta beslut. Övriga kalkylmetoder används för att fastställa hur stor intäktsram som är skälig för tillsynsperioden i förhållande till nätföretagets nuvarande intäktsnivå.

Schablonmetoden

Med schablonmetoden beräknas den intäkt som ett företag långsiktigt behöver för att säkerställa att driften sker med en hög leveranssäkerhet och som ger utrymme för att nödvändiga investeringar kan genomföras. För att säkerställa att samtliga företag behandlas lika är schablonmetodens beräkning frikopplad från företagets bokförda kostnader. Den beräknade intäkten bygger istället på antaganden om vad ett rimligt effektivt företag bör ha för kostnadstäckning och avkastning under tillsynsperioden. Ei har härvid bedömt att en rimlig avkastning erhålls med en real kalkylränta före skatt om 5,2 procent. En mer ingående beskrivning av Ei:s bedömning av rimlig kalkylränta återfinns i bilaga 3. Avskrivningstiderna är 40 respektive 10 år.

När det sedan gäller kapitalkostnaderna som beräknas med schablonmetoden skiljer sig dessa i de allra flesta fall från företagets bokföringsmässiga avskrivningar och finansiella kostnader samt avkastningskrav i verksamheten. Det beror på att Ei anser att kapitalkostnaderna ska ge en långsiktig och stabil utveckling av nätavgifterna genom att de fördelas jämnt över anläggningarnas livslängd för att på så sätt säkerställa att intäkterna fördelas jämnt över tiden. Schablonmetoden tar inte heller hänsyn till hur företagen historiskt har fått kostnadstäckning för sina kostnader för att driva elnätet.

Den teoretiska grunden för schablonmetoden beskrivs bl.a. i Ei:s rapport EI R2009:9 Förhandsreglering av elnätstariffer - principiella val i viktiga frågor och rapport Ei R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer – slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015.

Intäktsram som är rimlig för tillsynsperioden i förhållande till nätföretagets nuvarande intäktsnivå

I de beslut om intäktsramar som Ei fattade 2011 avseende den ordinarie tillsynsperioden 2012-2015 bedömde Ei att en tillämpning av enbart schablonmetoden vid beräkning av en intäktsram skulle ge upphov till övergångseffekter. Ei analyserade olika sätt att hantera dessa övergångseffekter och beslutade att det var rimligt att ta utgångspunkt i nätföretagets nuvarande intäktsnivå. Ei valde en metod som innebär att i de fall intäktsramen med schablonmetoden överstiger den nuvarande intäktsnivån får nätföretaget under tillsynsperioden enbart öka sin intäktsram med mellanskillnaden mellan nuvarande intäkt och intäkten som beräknas med schablonmetoden med en viss kvotdel. Kvotdelen fastställdes till 6/18 för företag med en fyraårig tillsynsperiod eftersom Ei ansåg att en utjämning av tarifferna behövde ske över fyra tillsynsperioder för att undvika övergångseffekter.

Under 2012 har Ei beslutat om vissa modifieringar av metoderna. Modifieringarna innebär att de beskrivna metoderna ändras enligt följande.

Av förarbetena (a.prop. s. 65) framgår att sådana kostnader som företagen inte kan påverka bör kunna betraktas som skäligen i sin helhet. Det har också varit Ei:s avsikt att så ska ske. Dock har den tidigare beräkningsformeln som Ei tillämpat givits en utformning som gör att de opåverkbara löpande kostnaderna för tillsynsperioden inte fullt ut påverkar intäktsramens storlek trots att de opåverkbara löpande kostnaderna inte förorsakar övergångseffekter som ska justeras. Förändringen innebär att de löpande opåverkbara kostnaderna som nätföretaget tagit upp i sin årsrapport för referensperioden 2006-2009 i 2010 års prisnivå *exkluderas* från den i beslutet angivna posten nuvarande intäkter för referensperioden i 2006-2009. Vidare minskas det belopp som beräknas enligt schablonmetoden med de prognostiserade opåverkbara kostnaderna för tillsynsperioden 2012-2015. De prognostiserade opåverkbara kostnaderna för 2012-2015 läggs sedan till efter att reduceringen för övergångseffekten har beräknats.

Ei har också valt att modifiera beräkningsmetoden eftersom Ei bedömer att det vid beräkning av intäktsramen finns skäl att skilja på investeringar som ersätter befintliga anläggningar och investeringar i utökade anläggningar t.ex. nya nät.

När det gäller investeringar i exempelvis helt nya nät så innebär det normalt att nätföretagets verksamhet utökas genom tillkommande nätkunder i ett nybyggt bostadsområde eller vindkraftsanslutningar. I dessa fall uppkommer inte en övergångseffekt av olika kalkylmetoder som behöver hanteras. När det gäller anläggningar avseende nya nät (nuanskaffningsvärde för investeringar minus utrangeringar under tillsynsperioden) finns det således inte något skäl att reducera de kapitalkostnader som beräknas med schablonmetoden.

Liksom i fallet med opåverkbara kostnader har den beräkningsformel som Ei tillämpat i de tidigare besluten om intäktsramar givits en utformning som gör att investeringar i nya nät inte fullt ut påverkar intäktsramens storlek. Ei anser därför att en annan formel bör användas vid beräkning av intäktsramens storlek, vilket framgår av bilaga 4. Denna



formel innebär att de kapitalkostnader som beräknas av Ei på nätföretagets nuanskaffningsvärde för investeringar minus utrangeringar under tillsynsperioden i sin helhet ska ingå i intäktsramen.

Uppgifter som finns att tillgå för beräkning av en skälig intäktsram

Av Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2010:6) om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek framgår vilka uppgifter som ska lämnas in till Ei.

I det aktuella fallet har konkursboet lämnat ett förslag till intäktsram. Vissa utav de uppgifter som ska lämnas saknas dock. Konkursboet har bett Ei att uppskatta de belopp som det inte lämnat.

Ei har, mot bakgrund av att Ekfors Kraft AB de senaste åren inte har inkommit med årsrapport med tillhörande dokument till Ei, inte tillgång till varken tekniska eller ekonomiska uppgifter avseende nätverksamheten. Inom ramen för en ansökan om inlösen enligt lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar har dock Ei låtit göra en värdering av den aktuella anläggningen. Värderingen har genomförts av företaget NAI Svefa och återfinns i bilaga 1 b. Av värderingen framgår att det finns oklarheter och att värderingen således bygger på uppskattningar och bedömningar. Ei bedömer att värderingen är genomförd på ett sådant sätt att uppgifterna trots oklarheterna, i brist på annan redovisning, kan läggas till grund för en bedömning av en skälig intäktsram för tillsynsperioden. I värderingsunderlaget finns det uppgifter om anläggningstillgångar, löpande kostnader och intäkter i verksamheten. Ei har använt sig av dessa uppgifter när det gäller att uppskatta löpande kostnader och intäkter. Dessa belopp redovisas under kommande rubriker löpande kostnader och intäkter i nätverksamheten. Uppgifter om den uppskattade kapitalkostnaden har lämnats av konkursboet och dessa redovisas nedan under rubriken kapitalkostnader.

Kapitalkostnader

Anläggningstillgångarna i kapitalbasen beräknas till ett sammanlagt nuanskaffningsvärde om 174 149 tkr, se bilaga 1 a. Samtliga anläggningstillgångars nuanskaffningsvärde har beräknats med normvärde. Kapitalkostnaden beräknas till 35 506 tkr i 2010 års prisnivå. Ei beräknar vidare att 2 781 tkr utgör beräknad kapitalkostnad för investeringar minus utrangeringar i enlighet med konkursboets prognoser.

Löpande kostnader

Beräkningen av de löpande påverkbara och opåverkbara kostnaderna för tillsynsperioden uppgår till 65 905 tkr. Beräkningen har utgått från de poster som framgår av 5 kap. 10 – 14 §§ enligt ovan nämnda föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2010:6) och som återfinns i bilaga 1 b.

Den löpande påverkbara kostnaden för tillsynsperioden är beräknad till 42 565 tkr i 2010 års prisnivå i enlighet med värderingen och utifrån ett effektiviseringskrav på 1 procent. Med löpande påverkbara kostnader avses kostnader som inte definieras som

opåverkbara, exempelvis kostnader för drift och underhåll, kundspecifika kostnader såsom kostnader för mätning, beräkning och rapportering.

De löpande opåverkbara kostnaderna för tillsynsperioden har prognostiserats till 23 340 tkr. Med opåverkbara kostnader avses kostnader för nätförluster (fördelat på inköp och egen produktion), abonnemang till överliggande och angränsande nät och ersättning till vissa producenter enligt 3 kap. 15 § ellagen samt myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet.

Nuvarande intäkter i nätverksamheten

Enligt värderingen som genomförts uppskattas de nuvarande intäkterna i nätverksamheten till cirka 22 700 tkr per år. Det framgår dock att denna uppskattning är osäker och sannolikt i underkant eftersom det saknas uppgifter om intäkter för ett sextiotial kundanläggningar och avseende anslutningsavgifter och andra engångsintäkter. Ei anser dock att denna uppgift, i brist på bättre information, ändå kan ligga till grund för beräkningen.

Den nuvarande intäktsnivån för tre års intäkter beräknas genom att ett medelvärde av de årliga intäkterna på 22 700 tkr för åren 2006-2009 uppräknade till 2010 års prisnivå multipliceras med tre (3). De nuvarande intäkterna uppgår då till 73 221 tkr i 2010 års prisnivå.

Övrigt utredningsunderlag i ärendet

Kvaliteten i sättet att bedriva nätverksamheten

Av bilaga 2 framgår det att konkursboet inte har redovisat uppgifter om avbrott i överföringen av el för åren 2006-2009. Ei har därför, i brist på underlag, angett dessa till noll vid beräkning av normnivån i nätverksamheten.

Tillsynsperioden

Enligt ellagen ska en tillsynsperiod vara fyra kalenderår, om det inte finns särskilda skäl för en annan period. Den 28 oktober 2011 beslutade Ei om en intäktsram för år 2012 avseende den aktuella anläggningen. Tillsynsperioden fastställdes då således till ett år. Mot bakgrund härav är det lämpligt att nu besluta om en intäktsram för tre år. Särskilda skäl för att frångå huvudregeln föreligger.

Ei:s bedömning av intäktsramen

Trots att det saknas vissa uppgifter om nätverksamheten bedömer Ei att den generella metodik som Ei har tagit fram för prövning av en intäktsram för en tillsynsperiod i stort är tillämplig även i detta ärende.

Metodiken behöver dock justeras på så vis att den enbart beräknar en intäktsram för tre år (2013-2015) och inte fyra år (2012-2015). Vid beräkning av fyraåriga intäktsramar för perioden 2012-2015 bestämdes att en intäktsram i nivå med schablonmetoden skulle nås över en period om 18 år (16+2). Mot bakgrund av att det nu är fråga om en treårig intäktsram och för att intäkterna för anläggningen till 2015 ska tillåtas öka med

sammanlagt 6/18 över perioden 2012-2015 ska intäkterna för den treåriga tillsynsperioden tillåtas att öka med högst 7/18 av den intäkt som beräknas med schablonmetoden minus den nuvarande intäkten.

För att metoden som beskrivits i avsnittet *Intäktsram som är rimlig för tillsynsperioden i förhållande till nätföretagets nuvarande intäktsnivå* ska kunna användas i sin helhet så behöver de nuvarande intäkterna reduceras med den del som kan antas motsvara de intäkter som täcker de opåverkbara löpande kostnaderna. Eftersom de nuvarande intäkterna är uppskattade får i så fall de opåverkbara löpande kostnaderna också uppskattas.

Ei bedömer att de opåverkbara löpande kostnaderna schablonmässigt bör kunna uppskattas till ca 35-40 % av den totala nuvarande intäkten i nätverksamheten för ett lokalnätstföretag. I detta fall är det dock oklart vilka kostnader och intäkter som nätverksamheten faktiskt har haft. Det är därför rimligt att göra en försiktig bedömning. Ei uppskattar därför de opåverkbara löpande kostnaderna till ca 30 % av de nuvarande intäkterna, dvs. till 21 966 tkr.

Med utgångspunkt i de siffror i 2010 års prisnivå och den metod som beskrivits ovan gör Ei följande bedömning.

Den nuvarande intäkten har uppskattats till 73 221 tkr. Efter att de opåverkbara kostnaderna exkluderats uppgår den nuvarande intäkten till 51 255 tkr (73 221-21 966). En intäktsram beräknad enligt schablonmetoden skulle uppgå till 101 411 tkr. Om kapitalkostnader för investeringar minus utrangeringarna exkluderas uppgår den istället till 98 630 tkr (101 411-2 781). Om även de opåverkbara löpande kostnaderna för tillsynsperioden exkluderas blir beloppet 75 290 tkr (101 411-2 781- 23 340). Sju artonder (7/18) av 75 290 tkr minus 51 255 tkr motsvaras av ett belopp på 9 347 tkr.

Eftersom den beräknade kapitalkostnadsersättningen för investeringar minus utrangeringar liksom de opåverkbara löpande kostnaderna för tillsynsperioden exkluderats vid beräkningen ska dessa belopp därefter läggas till.

Sammantaget innebär det att en intäktsram för tillsynsperioden högst får uppgå till 86 723 tkr (51 255 + 9 347+ 2 781+ 23 340) i 2010 års prisnivå, se tabell 1.

Tabell 1 Underlag för bedömning av intäktsramen

		Tkr
Kapitalkostnad för den ingående kapitalbasen		35 506
Kapitalkostnad för investeringar minus utrangeringar under tillsynsperioden		2 781
Löpande kostnader		
	Opåverkbara kostnader	23 340
	Påverkbara kostnader	42 565

		Tkr
Beräknad intäktsram med schablonmetoden	Inkl. investeringar under tillsynsperioden	101 411
	Exkl. kapitalkostnader för investeringar och utrangeringar under tillsynsperioden	98 630
	Exkl. opåverkbara löpande kostnader för tillsynsperioden samt exkl. kapitalkostnader för investeringar och utrangeringar under tillsynsperioden	75 290
Yrkad intäktsram		85 000
Uppskattad nuvarande intäkt i 2010 års prisnivå		73 221

Mot bakgrund av ovanstående ska konkursboets ansökan om en intäktsram om 85 000 tkr bifallas.

Bedömning av kvaliteten i nätverksamheten

Ei ska vid beräkning av en skälig intäktsram också bestämma vad som är en rimlig kvalitet på leveranssäkerheten enligt 5 kap. 7 § ellagen.

Ei har med stöd av bemyndigande, utarbetat föreskrifter (EIFS 2011:1), för bedömning av kvalitetsnivån i nätverksamheten såsom redovisats ovan under rubriken Aktuella regler. Innebörden i dessa föreskrifter är att Ei vid fastställande av en intäktsram också fastställer normnivån på kvaliteten för tillsynsperioden. Av 4 kap. 1 § (EIFS 2010:1) framgår det att om det helt eller delvis saknas uppgift om inträffade avbrott eller föreligger synnerliga skäl får uppgifter om inträffade avbrott istället uppskattas efter vad som är skäligt i det enskilda fallet. Med anledning av att företrädare för anläggningen inte har lämnat in några uppgifter om inträffade avbrott måste Ei således göra en uppskattning. Då det helt saknas uppgifter även för tidigare perioder anser Ei att det får anses skäligt att fastställa normnivån till ett värde som med all säkerhet inte missgynnar kunderna. Ei bedömer därför att det är skäligt att normnivån på kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator fastställs till noll. Mer om hur kvaliteten i nätverksamheten ska bedömas beskrivs i Eis rapport EI R2010:08 Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering.

Kvalitetsindikator: Aviserade avbrott (SAIDI) 0 min

Kvalitetsindikator: Oaviserade avbrott (SAIDI) 0 min

Kvalitetsindikator: Aviserade avbrott (SAIFI) 0 st

Kvalitetsindikator: Oaviserade avbrott (SAIFI) 0 st

Angående avstämning efter tillsynsperiodens slut se nedan under rubriken Kvaliteten i nätverksamheten efter tillsynsperiodens slut.

Avstämning efter tillsynsperiodens slut

Allmänt

Efter tillsynsperiodens slut gör Ei en avstämning mellan de antaganden och förutsättningar som legat till grund för den fastställda intäktsramen enligt detta beslut. I Ei:s tillsyn ingår också att göra en jämförelse mellan konkursboet samlade, faktiska intäkter och den fastställda intäktsramen (Prop. 2008/09:141. s.40 f och s.108).

Den fastställda intäktsramen förutsätter att det faktiska utfallet avseende kapitalbasens investeringar och utrangeringar ska jämföras med prognosen gjort. Detsamma gäller för den löpande opåverkbara kostnaden. Prognosen ska jämföras med det faktiska utfallet. För det fall det finns skäl att anta att ramen är större än vad som är motiverat av senare kända förhållanden och avvikelser inte är ringa ska Ei ompröva intäktsramen (5 kap. 13 och 14 §§ ellagen).

I Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2010:6) finns närmare bestämmelser om när (senast 31 mars året efter tillsynsperiodens slut) och vilka uppgifter företrädaren för anläggningen ska lämna för att Ei ska kunna göra denna avstämning.

Automatisk justering av intäktsramen

Intäktsramen fastställs i 2010 års prisnivå. I samband med att avstämning görs efter tillsynsperiodens slut på sätt som redovisats i föregående avsnitt, kommer Ei att räkna om den beslutade intäktsramen för vart och ett av åren med vissa kostnadsprisindex. Dessa är faktorprisindex för byggnader avseende kapitalkostnaden och faktorprisindex för elnätsverksamhet avseende den löpande påverkbara kostnaden samt faktorprisindex för elnätsverksamhet avseende de nuvarande intäkterna enligt vad som anges i punkten 1 a, b och c i beslutet.

Kvaliteten i nätverksamheten efter tillsynsperiodens slut

I detta beslut om intäktsram har Ei som ovan redovisats angett normnivån på kvaliteten. Efter tillsynsperiodens slut ska den faktiska kvaliteten i nätverksamheten jämföras med normnivån. Om den faktiska kvaliteten avviker från normnivån ska intäktsramen justeras i enlighet med vad som framgår av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet vid fastställande av en intäktsram (EIFS 2011:1).

Avstämning av intäkterna för tillsynsperioden mot intäktsramen

Om det visar sig att nätkoncessionshavarens samlade intäkter från nätverksamheten under perioden avviker från den fastställda intäktsramen, kan ramen för påföljande tillsynsperiod komma att minska respektive öka med det avvikande beloppet. I vissa fall tillkommer dessutom ett överdebiteringstillägg. Detta följer av 5 kap. 20 och 21 §§ ellagen.



Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska intäktsramen avseende redovisningsenheten REL00029 uppgå till 85 000 tkr för tillsynsperioden 2013-2015 i 2010 års prisnivå och på sätt som närmare anges i beslutet enligt punkten 1.

Därtill ska normnivån på kvaliteten i nätverksamheten för tillsynsperioden anges till nivåerna på kvalitetsindikatorerna som närmare framgår av punkten 2.

Enligt 5 kap 19 § ellagen gäller detta beslut utan hinder av att det överklagas.

Hur man överklagar, se bilaga 8.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Yvonne Fredriksson. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit chefsjuristen Göran Morén, biträdande chefsjuristen Hanna Abrahamsson, avdelningschefen Tony Rosten, avdelningschefen Caroline Törnqvist samt juristen Petra Lindmark, föredragande.



Yvonne Fredriksson



Bilagor till beslutet

- 1 Företrädarens för anläggningen ansökan om intäktsram (bilaga 1 a) och värdeutlåtande "Värdering inför inlösen av nätanläggningar enligt områdeskoncession för Ekfors kraft enligt lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar (bilaga 1 b).
- 2 Brev med uppgifter om avbrott för perioden 2006-2009.
- 3 Kalkylränta i elnätsverksamhet, Energimarknadsinspektionen.
- 4 Formel för beräkning av intäktsram.
- 5 Faktorprisindex för byggnader (SCB).
- 6 Faktorprisindex för elnätsverksamhet lokalnät (SCB).
- 7 Beslut om fastställelse av intäktsram för 2012.
- 8 Hur man överklagar.

